

RF přijímač pro stmívání, 1x 8A

Kód produktu: **ML-910.002.22.0**

Typ produktu: **RF1009CS**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: Přijímač k dálkovému RF ovladači pro řízení jasu (stmívání) jednobarevných LED pásků (ovladač není součástí). Lze ovládat také libovolným tlačítkem. Rozměry: 95x37x20mm. Vstupní napětí: DC 12-36V. Max. zátěž: 96W/12V, 192W/24V, 288W/36V. Po výpadku napájení si pamatuje poslední nastavenou hodnotu/režim.



Parametry:

Typ příslušenství: [Dálkové ovládání, řízení](#)

Typ ovládání: [Řízení jasu - DIM \(single color\)](#)

Typ signálu: [RF](#)

Typ stmívání: [RF](#)

Jmenovité napětí - rozsah [V]: [12 - 36](#)

Výstupní napětí - rozsah [V]: [12 - 36](#)

Výstupní výkon - rozsah [W]: [96 - 288](#)

Délka [mm]: [95](#)

Šířka [mm]: [37](#)

Výška [mm]: [20](#)

Stupeň krytí (IP): [IP20](#)

Vhodný pro venkovní použití: [ne](#)

Kryt, pouzdro: [Plast](#)

EAN: [8595607127165](#)

Provedení: [Povrchová montáž](#)

Prvek: [RF a Wi-Fi přijímače](#)

Záruka McLED [M]: [36](#)



